



01 / WELKOM THUIS

Een goed begin voor jouw woning.

De belangrijkste stappen voor je Core, je scherm en je verlichting. Rustig ingericht, prettig in gebruik.

Je Core, de website en de demo

One-Home Core is de lokale basis van je woning. Daar open je de dagelijkse bediening en beheer je gekoppelde apparatuur.

Mijn One-Home is je online accountomgeving voor onder andere installaties, beschikbare releases en support.

De interactieve demo laat de interface zien met een voorbeeldwoning. Je stuurt daarin geen echte lampen aan en koppelt geen echte apparatuur.

Voor wie is deze snelstart?

Voor bewoners en beheerders van een ingerichte Core, en voor wie de voorbeeldwoning wil verkennen. Het document is geen installatiehandleiding voor nog niet ingerichte hardware.

In deze gids

- 01** Open je woning en vind de belangrijkste bediening.
- 02** Geef ieder scherm een eigen thema, indeling en startpagina.
- 03** Maak een lichtgroep en controleer het resultaat.
- 04** Vind software en handleidingen, of vraag gericht hulp.



02 / JE EERSTE STAPPEN

Open je eigen thuis.

Begin bij de lokale Core die bij jouw woning hoort.

- 01** Controleer of je Core aanstaat en of je scherm toegang heeft tot hetzelfde thuisnetwerk.
- 02** Neem het Core-adres uit je installatiegegevens of router. Open de interface met **/app/** achter het adres. Een standaardvoorbeeld is **http://onehome.local:8787/app/**; jouw adres kan anders zijn.
- 03** Log in met je bestaande **Core-account**. Voor een volledig nieuwe installatie maakt de beheerder het eerste account met de eenmalige beheerderscode en rondt de activatie af.
- 04** Controleer of je eigen ruimtes zichtbaar zijn. Zie je nog een voorbeeldwoning? Controleer dan via **Core verbinden** welke installatie je opent.

Je weg vinden

Thuis is je dagelijkse overzicht. **Ruimtes** brengt je naar een kamer. **Apparaten** geeft toegang tot afzonderlijke apparaten en hun details.

One-Links bevat koppelingen. Met **One-Views** maak je een persoonlijk overzicht. Bij **Instellingen** pas je onder andere het scherm en de startpagina aan.

Opent je Core niet?

Controleer adres, voeding en netwerk. Een gastnetwerk kan lokale toegang blokkeren. Vraag je beheerder om het juiste Core-adres en je toegangsrechten te controleren.

Welke functies je ziet en kunt bedienen, hangt af van de One-Links, de mogelijkheden van je apparaten en je toegangsrechten.



03 / JOUW SCHERM

Een eigen plek. Een eigen weergave.

Een tablet in de keuken hoeft niet hetzelfde te tonen als je telefoon.

De sfeer kiezen

Ga naar **Instellingen > Weergave**. Kies bij **Jouw sfeer** voor Donker, Ambient of Licht. Met **Volg het apparaatthema** wisselt One-Home tussen Donker en Licht.

Het scherm instellen

- 01** Open **Instellingen > Dit apparaat** en geef **Scherмнаam** een herkenbare naam, zoals Tablet keuken.
- 02** Kies bij **Openen bij starten** een pagina of een van je One-Views.
- 03** Laat **Weergavemodus** op Automatisch staan, of kies een vaste modus: Desktop, Tablet, Mobiel of Wall panel.

Meer ruimte in je overzicht

Open op Thuis **Indeling aanpassen**. Via **Instellingen > Weergave > Jouw startoverzicht** kun je ook Nu in huis, Woningpuls en One-Home Intelligence aan of uit zetten.

Per browser en apparaat bewaard

Voorkeuren zoals de schermnaam, het thema en de startpagina blijven in deze browser. Een ander scherm heeft zijn eigen keuzes. Bij het wissen van websitegegevens kunnen deze voorkeuren verdwijnen.

Voor een wandpaneel zijn Scherm wakker houden en Volledig scherm beschikbaar wanneer je browser dat ondersteunt en toestaat.



04 / RUIMTES & LICHTGROEPEN

Jouw licht. Samen geregeld.

Breng lampen uit één of meerdere ruimtes samen in een lichtgroep.

- 01** Open **Ruimtes > Lichtgroepen > Lichtgroep maken**. Groepen maken en wijzigen is voor beheerders.
- 02** Geef de groep een naam, bijvoorbeeld **Sfeer beneden**. Kies een ruimte of **Meerdere ruimtes**.
- 03** Zoek lampen op naam of filter op ruimte en selecteer de gewenste lampen. Eén lamp mag in meerdere groepen staan.
- 04** Kies **Groep opslaan**. Gebruik daarna Alles aan/uit en de helderheidsschuifregelaar, of open de groep voor meer bediening.

Alleen wat je lampen ondersteunen

In de groep vind je presets en, waar ondersteund, wittertemperatuur en lichtkleur. One-Home toont hoeveel lampen geschikt zijn en welke lampen onbereikbaar zijn.

Een opdracht is pas bevestigd wanneer Core de nieuwe lampstand heeft waargenomen. Bij een gedeeltelijk resultaat zie je welke lampen reageerden. Opdrachten worden niet voor later opgespaard.

Eén woning, meerdere schermen

Op een gekoppelde Core staan lichtgroepen centraal. Je andere ingelogde schermen gebruiken dezelfde groepen, binnen je toegangsrechten. In de demo blijven groepen alleen in deze browser.

Via Groep aanpassen wijzig je naam, ruimte en lampen. Een groep verwijderen verwijdert nooit de lampen zelf.



05 / DOWNLOADS & HULP

Je volgende stap.

Software vind je via je account. Praktische uitleg vind je bij Downloads & handleidingen.

Een officiële release downloaden

- 01** Open **Mijn One-Home** op one-home.online en log in.
- 02** Kies **Downloads**. Je ziet gepubliceerde Stable-releases waarvoor je account downloadrecht heeft.
- 03** Controleer de versie en de bijbehorende release-informatie. Voor een Core-update heb je het **volledige Core-pakket** nodig.
- 04** Volg de installatiehandleiding van die release. Bewaar bestaande configuratie, gegevens en sleutels.

Geen download zichtbaar?

Dan is er geen geschikte Stable-release gepubliceerd of ontbreekt het update-recht. Een versienummer in de voorbeeldwoning betekent niet automatisch dat die release publiek beschikbaar is.

Lees verder

De online handleidingen behandelen je eerste stappen, een persoonlijk scherm, ruimtes en lichtgroepen, Philips Hue koppelen en Core bijwerken en herstellen.

one-home.online/downloads.html

Gericht hulp vragen

Open **Mijn One-Home > Support**. Vermeld wat je probeerde, de foutmelding, het tijdstip, de Core-versie en het gebruikte scherm. Deel geen wachtwoorden, herstelcodes, geheime sleutels of .env-bestanden.

Deze snelstart is gebaseerd op de One-Home-interface en Core v0.37.0. De mogelijkheden van jouw installatie blijven afhankelijk van haar versie, koppelingen en toegangsrechten.